ООО НПФ “Харьков-Прибор”

Pintek PW-5032 Источник питания постоянного тока

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Трансформатор источника питания	Тип Трансформатор E.I.
Максимальная выходная мощность	105VA
Максимальная температура	<40ºC
Независимый выход	0-30V/0-3A, 5V Фиксированый/0-3A; Два выхода
Характеристики постоянного напряжения	
Регулировка нагрузки /линейное регулирование	±0,01% + 10mV/ ±0,01% + 5mV
Пульсации и шум	< 0,4 mVrms
Выключатель	Встроенный выключатель
Характеристики постоянного тока	
Регулировка нагрузки /линейное регулирование	< 15mA/±0,01% +2mA
Пульсации и шум	<2,5mArms
Ограничитель тока	Встроенный выключатель C.C
Фиксированный выход 5V	
Регулировка	Линейное регулирование < 5 mV, Регулировка нагрузки < 10 mV
Точность напряжения /Пульсации и шум	5V±0,25V/1,5mVrms
Выходной ток	3A
Выключатель	Встроенный выключатель
Дисплей	
Напряжение	4 разряда 0,36″зеленый светодиод
Ток	4 разряда 0,36″зеленый светодиод
Точность	0,05%+3 разряда
Основные характеристики	
Питание	ACV 115/230±10%, 50/60Hz
Размеры	230x170x310мм
Вес	6,8кг

Адрес: 61050, Украина, г. Харьков, ул. Примеровская, 25/27, Тел: +38-057-739-00-50 (51), факс:+38-057-739-00-60

E-mail: office@pribory.com, http://www.pribory.com